

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Selezione modo

TSE 3003 – Selezione modo



Lite Mode → Standard Mode :

Premere il tasto ON/Enter.
Premere il tasto Function.
Premere 2 volte il tasto 2 (opzione del menu [Standard Mode]).
Premere il tasto ON/Enter.
Immettere il proprio codice di apertura.
Immettere il codice a 4 caratteri 3195.
Premere il tasto ON/Enter.
Per la commutazione in Standard Mode l'input deve essere confermato ancora una volta con il tasto ON/Enter.

Standard Mode → Lite Mode :

Premere il tasto ON/Enter.
Premere il tasto Function.
Con i tasti 1 e 2 selezionare l'opzione del menu [Amministratore].
Premere il tasto ON/Enter.
Con i tasti 1 e 2 selezionare l'opzione del menu [Lite Mode].
Immettere il proprio codice di Amministratore valido.
Immettere il codice a 4 caratteri 7293.
Premere il tasto ON/Enter.
Per la commutazione in Lite Mode l'input deve essere confermato ancora una volta con il tasto ON/Enter.

; Attenzione!

Convertendo il sistema di chiusura da Standard Mode a Lite Mode tutte le altre impostazioni come per es. Utente, calendario, timer sono resettate (cancellate!). I primi 6 caratteri del codice Amministratore diventano quindi il normale codice utente, poiché in Lite mode è possibile programmare solo un codice a 6 caratteri.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005