

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Val av läge

TSE 3003 – Val av läge



Lite-mode → Standard-mode:

Tryck på ON-/Enter-knappen.
Tryck på Function-knappen.
Tryck två gånger på knappen 2 (menypunkten [Standard-mode]).
Tryck på ON-/Enter-knappen.
Ange din kod för att öppna säkerhetsskåpet.
Ange den 4-siffriga koden 3195.
Tryck på ON-/Enter-knappen.
För att det ska gå att ställa om till Standard-mode måste du först bekräfta inställningen en gång till med ON-/Enter-knappen.

Standard-mode → Lite-mode:

Tryck på ON-/Enter-knappen.
Tryck på Function-knappen.
Välj menypunkten [Administratör] med hjälp av knapparna 1 och 2.
Tryck på ON-/Enter-knappen.
Välj undermenypunkten [Lite-mode] med hjälp av knapparna 1 och 2.
Ange din giltiga administratörskod.
Ange den 4-siffriga koden 7293.
Tryck på ON-/Enter-knappen.
För att det ska gå att ställa om till Lite-mode måste du först bekräfta inställningen en gång till med ON-/Enter-knappen.

Observera!

När låssystemet ställs om från Standard-mode till Lite-mode nollställs (raderas!) alla utvidgade inställningar, som till exempel Användare, Kalender, Tidur med mera. Administratörskodens 6 första siffror utgör då den normala användarkoden, eftersom det bara går att programmera in en 6-siffrig kod i Lite-mode.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005