

**TSE 3003**



Made in Germany  
[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

**Modusvalg**

## TSE 3003 – Modusvalg



### Lite mode → Standard mode :

Tryk på ON-/ ENTER-tasten.  
Tryk på FUNCTION-tasten.  
Tryk 2 gange på tasten 2 ( menupunkt [Standard Mode] ).  
Tryk på ON-/ ENTER-tasten.  
Indtast Deres adgangskode.  
Indtast den 4-cifrede kode 3195.  
Tryk på ON-/ ENTER-tasten.  
Til omstilling til Standard Mode skal indstillingen endnu en gang bekræftes med ON-/ENTER-tasten.

### Standard mode → Lite mode :

Tryk på ON-/ ENTER-tasten.  
Tryk på FUNCTION-tasten.  
Vælg det ønskede menupunkt med tasterne 1 og 2 [administrator].  
Tryk på ON-/ ENTER-tasten.  
Vælg det ønskede menu-underpunkt [Lite Mode] med tasterne 1 og 2.  
Indtast Deres gyldige administrator-kode.  
Indtast den 4-cifrede kode 7293.  
Tryk på ON-/ ENTER-tasten.  
Til omstilling til Lite Mode skal indstillingen endnu en gang bekræftes med ON-/ENTER-tasten.

### **OBS!**

Ved omstilling af lukkesystemet fra Standard- til Lite Mode resettes ( slettes!) alle udvidede indstillinger som for eksempel bruger, kalender, tidsur! I så fald svarer De første 6 tegn i administrator-koden til den almindelige brugerkode, da der kun kan være een programmeret 6-cifret kode inden for Lite Mode.



## Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15  
D - 58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)  
[info@burg-waechter.de](mailto:info@burg-waechter.de)

Omissions and changes reserved  
Irrtum und Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications  
Errores y modificaciones reservadas  
Errori e cambiamenti riservati  
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005