

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Modusselectie

TSE 3003 – Modusselectie



Lite Mode → Standard Mode :

Druk op de toets ON-/Enter.
Druk op de functietoets.
Druk twee keer op toets 2 (menuoptie [Standard Mode]).
Druk op de toets ON-/Enter.
Voer uw openingscode in..
Voer de 4-cijferige code 3195 in.
Druk op de toets ON-/Enter.
Voor de omschakeling in de Standard Mode moet de instelling nog een keer met de ON-/Enter-toets worden bevestigd.

Standard Mode → Lite Mode :

Druk op de toets ON-/Enter.
Druk op de functietoets.
Selecteer via de toetsen 1 en 2 de menuoptie [Administrator].
Druk op de toets ON-/Enter.
Selecteer via de toetsen 1 en 2 de onderliggende menuoptie [Lite Mode].
Voer uw geldige administratorcode in.
Voer de 4-cijferige code 7293 in.
Druk op de toets ON-/Enter.
Voor de omschakeling in de Lite Mode moet de instelling nog een keer met de ON-/Enter-toets worden bevestigd.

Let op !

Bij de omschakeling van het sluitsysteem van Standard- op de Lite Mode worden alle uitgebreide instellingen zoals gebruiker, kalender, schakelklok ... gereset (verwijderd !). De eerste 6 posities van de administratorcode zijn dan de normale gebruikerscode, omdat in de Lite Mode alleen een 6-cijferige code kan worden geprogrammeerd.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005