

**TSE 3003**



Made in Germany  
[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

**Valg av modus**

## TSE 3003 – Valg av modus



### Lite-Mode → Standard-Mode :

Trykk ON-/ Enter-tasten.

Trykk funksjonstasten.

Trykk 2x tast 2 ( meny punkt [Standard-Mode] ).

Trykk ON-/ Enter-tasten.

Oppgi din åpningskode.

Oppgi den 4-sifrete koden 3195.

Trykk ON-/ Enter-tasten.

For omstilling til Standard-Mode må innstillingen bekreftes på nytt med ON-/Enter tasten.

### Standard-Mode → Lite-Mode :

Trykk ON-/ Enter-tasten.

Trykk funksjonstasten.

Velg meny punkt [Administrator] med tastene 1 og 2.

Trykk ON-/ Enter-tasten.

Velg undermeny punkt [Lite-Mode] med tastene 1 og 2.

Oppgi din gyldige administratorkode.

Oppgi den 4-sifrete koden 7293.

Trykk ON-/ Enter-tasten.

For omstilling til Lite-Mode må innstillingen bekreftes på nytt med ON-/Enter-tasten.

### **OBS !**

Ved omstilling av låsesystemet fra Standard- til Lite-Mode tilbakestilles (slettes) alle utvidete innstillinger, som f.eks. bruker, kalender, koblingsur..... De første 6 sifrene i administratorkoden er da den vanlige brukerkoden, fordi det i Lite-Mode kun kan programmeres en 6-sifret kode .



## **Burg-Wächter KG**

Altenhofer Weg 15  
D - 58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)  
[info@burg-waechter.de](mailto:info@burg-waechter.de)

Omissions and changes reserved  
Irrtum und Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications  
Errores y modificaciones reservadas  
Errori e cambiamenti riservati  
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005