

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Выбор режима

TSE 3003 – Выбор режима



Lite-Mode → Standard-Mode :

Нажмите кнопку ВКЛ/Ввод.

Нажмите кнопку Функция.

Нажмите 2 раза кнопку 2 (пункт меню [Standard-Mode]).

Нажмите кнопку ВКЛ/Ввод.

Введите Ваш код открытия.

Введите 4-значный код 3195.

Нажмите кнопку ВКЛ/Ввод.

Для переключения в Standard-Mode необходимо еще раз подтвердить настройку кнопкой ВКЛ/Ввод.

Standard-Mode → Lite-Mode :

Нажмите кнопку ВКЛ/Ввод.

Нажмите кнопку Функция.

Выберите кнопками 1 и 2 пункт меню [Администратор].

Нажмите кнопку ВКЛ/Ввод.

Выберите кнопками 1 и 2 пункт меню [Lite-Mode].

Введите Ваш действующий код администратора.

Введите 4-значный код 7293.

Нажмите кнопку ВКЛ/Ввод.

Для переключения в Lite-Mode необходимо еще раз подтвердить настройку кнопкой ВКЛ/Ввод.

Внимание !

При переключении запирающей системы из Standard в Lite-Mode все дополнительные настройки, такие как, например, Пользователь, Календарь, Таймер..., сбрасываются (удаляются!). Первые 6 позиций кода администратора становятся обычным кодом пользователя, так как в Lite-Mode может быть запрограммирован только 6-значный код.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005