

**TSE 3003**



Made in Germany  
[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

**Modusselectie**

## TSE 3003 – Modusselectie



### **Lite Mode → Standard Mode :**

Druk op de toets ON-/Enter.  
Druk op de functietoets.  
Druk twee keer op toets 2 ( menuoptie [Standard Mode] ).  
Druk op de toets ON-/Enter.  
Voer uw openingscode in..  
Voer de 4-cijferige code 3195 in.  
Druk op de toets ON-/Enter.  
Voor de omschakeling in de Standard Mode moet de instelling nog een keer met de ON-/Enter-toets worden bevestigd.

### **Standard Mode → Lite Mode :**

Druk op de toets ON-/Enter.  
Druk op de functietoets.  
Selecteer via de toetsen 1 en 2 de menuoptie [Administrator].  
Druk op de toets ON-/Enter.  
Selecteer via de toetsen 1 en 2 de onderliggende menuoptie [Lite Mode].  
Voer uw geldige administratorcode in.  
Voer de 4-cijferige code 7293 in.  
Druk op de toets ON-/Enter.  
Voor de omschakeling in de Lite Mode moet de instelling nog een keer met de ON-/Enter-toets worden bevestigd.

### **Let op !**

Bij de omschakeling van het sluitsysteem van Standard- op de Lite Mode worden alle uitgebreide instellingen zoals gebruiker, kalender, schakelklok ... gereset ( verwijderd !). De eerste 6 posities van de administratorcode zijn dan de normale gebruikerscode, omdat in de Lite Mode alleen een 6-cijferige code kan worden geprogrammeerd.



## **Burg-Wächter KG**

Altenhofer Weg 15  
D - 58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)  
[info@burg-waechter.de](mailto:info@burg-waechter.de)

Omissions and changes reserved  
Irrtum und Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications  
Errores y modificaciones reservadas  
Errori e cambiamenti riservati  
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005