

secuENTRY pro 7071 Relay

N° commande : 57180

Caractéristiques techniques.

Tension d'alimentation	Bloc d'alimentation ¹ 6-12 V CC 500 mAh
Conditions d'installation	Installer dans une zone protégée des intempéries et des manipulations frauduleuses
Compatibilité	Fonctionnement avec code PIN et empreinte digitale
Portée radio	Jusqu'à 4 m (cryptage AES)
Raccords	<ul style="list-style-type: none">• 6 V à 12 V DC 500 mAh• GND• COM• Contact d'ouverture NC sans potentiel (max. 24 V, 1 A)• Contact de fermeture NO sans potentiel (max. 24 V, 1 A)
Durée de transmission	1 sec. jusqu'à 17:59:59 h
Transfert de données	Bluetooth 4.0 LE (cryptage AES)
Important !	Aucune tension de 230 V ne doit être commutée sur le relais ! (max. 24 V)

¹Bloc d'alimentation non compris dans la livraison.

Domaines d'application.

Unité de commande électrique pour commuter des appareils électriques externes (contacts électriques à ouverture, garages, portails coulissants, barrières, etc.)

secuENTRY pro 7071 Relay.



Vue de face



Vue latérale

Indication de mesure en mm | Illustration 1:1

Illustration produit.



Informations sur le produit.

Données utilisateur :

- Unité de commande électronique pour jusqu'à 2000 utilisateurs
- Média d'identification :
 - Code PIN : 2000 utilisateurs
 - Empreinte digitale : 200-300 utilisateurs, dont 45 empreintes premium
 - Appareils intelligents : 2000 utilisateurs
- Fonction d'historique : 2000 événements

Fonction de logiciel optionnel :

- Gestion des utilisateurs et des groupes
- Fonction de temps et de calendrier
- Attribution des droits
- Fonction d'historique
- Mode hôtel
- Relay timer

Contenu de la livraison :

- secuENTRY pro 7071 Relay
- Numéro de série / code admin. usine
- Code QR pour enregistrer les produits
- Notice d'utilisation