

secu **ENTRY 7083 Software PRO**

de Bedienungsanleitung

- en Download: www.burg.biz fr Download: www.burg.biz nl Download: www.burg.biz
- it Download: www.burg.biz es Descarga: www.burg.biz
- pt Download: www.burg.biz
- se Download: www.burg.biz no Download: www.burg.biz

tr İndir: www.burq.biz

- Pobieranie pliku: www.burg.biz dk Download: www.burg.biz cz Stáhnout: www.burg.biz
- fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz hu Letölthető: www.burg.biz e/ λήψη: www.burg.biz
 - sl Download: www.burg.biz sk Download: www.burg.biz

70 Descărcare: www.burg.biz

- hr Download: www.burg.biz ru загрузка: www.burg.biz
- bg Download (зареди):

www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

Sehr geehrter Kunde

vielen Dank, dass Sie sich für die secuENTRY 7083 Software PRO Schlossverwaltungssoftware aus dem Hause BURG-WÄCHTER entschieden haben.

In Verbindung mit der Schlossserie secuENTRY haben Sie die Möglichkeit, die Zutrittskontrolle Ihrer Einrichtung zu steuern. Den einzelnen Nutzern werden hier sowohl Identmedien (Pincode, Fingerprint, sE Key, sE Key App, Remote und Transponder) zugewiesen, wie auch Berechtigungen zu einzelnen Türen, Rechte und Zutrittszeiten.

Auch lässt sich über die Historienfunktion genau nachvollziehen welcher Nutzer wann und wo Zutritt zu einem Schloss hatte.

Die secuENTRY PRO ist eine mandantenbasierende Software, wodurch mehrere verschiedene Objekte (Mandanten) mit ein und derselben Software verwaltet werden können. Pro Mandant ist die Verwaltung von bis zu 2000 Benutzern und 1000 Schlössern pro Mandant möglich. In Verbindung mit dieser Software können u.a. in Abhängigkeit der Hardware bis zu 2000 Ereignisse pro Zylinder ausgelesen werden.

Für die Übertragung von Daten zum Schloss bzw. zur Tastatur stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- 1. Datenübertragung über ein Smart Device (secuENTRY KeyApp)
- 2. Datenübertragung über den der Software beiliegenden USB Adapter

Die Datenübertragung läuft bidirektional über Bluetooth 4.0 LE. Die Kommunikation der sicherheitsrelevanten Daten ist darüber hinaus zusätzlich AES verschlüsselt.

Bei der Installation der Software wird eine Versionsprüfung in Verbindung mit dem USB Adapter durchgeführt. Hierdurch wird erkannt, welche Softwareversion erworben wurde. Nach erfolgtem Programmstart wird diese dann automatisch erkannt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Verwaltungssoftware.

1. Installation unter Windows 7 und höher

Systemvoraussetzungen: Windows 7 oder höher Standardkonfiguration, USB-Port, Bildschirmauflösung von min.1200 x 1024 Pixel, .NET Framework 4.0, Min. 1GB RAM, Benutzer mit Administrationsrechten, Min. 50 MB freier Speicher, Webcam

Bitte beachten Sie, dass Sie die unterschiedlichen Softwareversionen nicht parallel auf Ihrem Rechner installieren können.

Achtung: Bitte heben sie die beiliegenden QR-Codes der secuENTRY Produkte sorgfältig auf. Bei Verlust der QR-Codes ist das Anlernen der Geräte an die Software nicht mehr möglich.

Die Installation der Software erfolgt über einen DownloadWizard. Diesen können Sie sich

www.burg.biz > Service & Downloads > Software



Software

TSE-Serie

Download Wizard TSE (5.0 MR) - emotoblen

TSE Treiber Windows 7 (2,3 MB) | TSE Treiber Windows 8.1 | TSE Treiber Windows 10

anueller Download TSE Software - wir empfehlen statt des manuellen Downloads den Download Wizard TSE (5 MB) zu nutzen:

Abb. BURG-WÄCHTER Download Seite

Öffnen Sie die Datei SecuENTRY Setup.exe. um das Setup zur Installation zu starten.

Legen Sie die Sprache fest, in der Sie die Installation durchführen möchten.



Abb. 1: Installation Software

Stimmen Sie den Lizenzvereinbarungen zu.



Abb. 2: Installation Software

Die Speicherorte unterscheiden sich je nach Betriebssystem Windows 7: C:\Program Files (x86)\BURG-WÄCHTER\secuENTRY




Abb.3 Installation Software Windows 7



Abb. 4: Installation Software

Sie müssen nun entscheiden, ob nur der aktuell angemeldete Benutzer das Programm ausführen darf, oder ob Sie dies für alle Benutzer zulassen. Hierdurch unterscheidet sich der Speicherpfad der Datenbank.



Ahh 5: Installation Software



Abb. 6: Installation Software



Abb. 7 Setup Software

Schließen Sie nun den beigefügten USB-Adapter an Ihren Rechner an und führen Sie anschließend den Setup-Wizard aus.



Abb. 8 Setup Software



Ahh 9 Setun Software

Zunächst muss die Softwareversion des angeschlossenen USB-Adapters überprüft werden.



Abb. 10 Setup Software



Database Type Abb. 12 Setup Software

1.1 Anlegen einer neuen Datenbank Um eine neue lokale Datenbank anzulegen, folgen Sie den Anweisungen.

Abb. 13 Setup Software Auswahl Datenbank



secu **ENTRY 7083 Software PRO**

de Bedienungsanleitung

- en Download: www.burg.biz fr Download: www.burg.biz nl Download: www.burg.biz
- it Download: www.burg.biz es Descarga: www.burg.biz
- pt Download: www.burg.biz
- se Download: www.burg.biz no Download: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

- Pobieranie pliku: www.burg.biz dk Download: www.burg.biz Stáhnout: www.burg.biz
- fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz hu Letölthető: www.burg.biz e/ λήψη: www.burg.biz s/ Download: www.burg.biz
 - sk Download: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

- hr Download: www.burg.biz
- ru загрузка: www.burg.biz
- bg Download (зареди): www.burg.biz
- et Download: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany info@burg.biz · www.burg.biz

Nach der Auswahl des Verzeichnisses müssen Sie ein Passwort erstellen.

Achtung: Bei Verlust des Passwortes ist die Datenbank unwiederbringlich verloren!




Abb. 14 Setup Software Windows 7



Abb. 15 Setup Software



Abb. 16 Setup Software



Abb. 17 Das Setup für die Software wurde erfolgreich durchgeführt.

Beim Einlesen einer existierenden Datenbank gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie Existierende lokale Datenbank aus.



Abb. 18 Setup Software Auswahl der Datenbank und laden nach Passwortvergabe die entsprechende .sdf-Datei




Abb. 19 Verzeichnis- und Passworteingabe



Abb. 20 Verzeichnis- und Passworteingabe











Abb. 24





Das Setup für die Software wurde erfolgreich durchgeführt.

1.3 Funktionsumfang

	ENTRY Software Light	ENTRY Software Pro
Mandanten basiert	Х	√
Anzahl Benutzer	15	2000 pro Mandant
Anzahl Schlösser	8	1000 pro Mandant
Anzahl User Timer, Anzahl Zeitbereiche pro Timer	2 8	50 24
Anzahl Permanent Timer, Anzahl Zeitbereiche pro Timer	X X	50 16
Anzahl Relay Timer, Anzahl Zeitbereiche pro Timer	2 8	50 8

BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany

info@burg.biz www.burg.biz

Irrtum und Änderungen vorbehalten. – Mistakes and changes reserved